

知らせる君

耳の不自由な方必見！！！！

あらゆる警報音を学習し、文字と振動で知らせるので
難聴の方が火災や災害時での初期避難に非常に効果があり安心、安全の暮らしを実現します。

振動と文字で知らせる



音学習機能搭載

AI音感センサー



特徴：

- ①既存のドアホン、FAX、各種警報器の傍に設置することでどんな機器の音でも学習することができます。
- ②学習した音だけを検出するので誤報しません。
- ③腕時計型受信機の表示する警報メッセージをご自身で変更可能です。
- ④腕時計型受信機は完全防水の為お風呂時でも使用可能、見落としを防ぎます。
- ⑤設定により、学習機能を使わず大きい音だけを検出するモードがあります。
- ⑥設定により、ドアホンの呼出押しボタンとしても使用可能です。
- ⑦光型受信機は点滅の速さで警報種類をお知らせします。
- ⑧お手頃な価格でご提供します。



腕時計型受信機



光型受信機



AI音感センサー仕様	
動作環境温度	-10℃～+50℃
充電・設定時温度	+5℃～+35℃
動作環境湿度	95%以下
保存温度範囲	-20℃～+60℃ (1年未満)
使用電源	DC+5V

ライト型受信機:	
受信機単体重量	約45g
外形寸法	H57mm×D45mm
受信機最大接続数	無制限
使用電源	リチウム充電電池 (Lip1000mAh)
動作時間	待機状態: 約340時間 (満充電、常温湿度時の場合)

腕時計型受信機:	
受信機単体重量	約45g
外形寸法	W42mm×H57mm×D13.5mm
受信機最大接続数	無制限
使用電源	リチウム充電電池 (Lip400mAh)
動作時間	待機状態: 約340時間 (満充電、常温湿度時の場合)
防水性	IP68相当

パトライト型受信機:	
受信機単体重量	約230g (乾電池を含まない)
外形寸法	H160mm×D87mm
受信機最大接続数	無制限
使用電源	単3乾電池4本
動作時間	待機状態: 約1年

※本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。